

Batteribyte magnetkontakt utomhus

Denna används till IQpanel, PG360 och PG10.

OBS! Om du har larmcentral måste du ringa dem innan du byter batteriet.

- WESTRA SECURITY (Säkra Larm) 010-550 14 49
- SECURITY ASSISTANCE 040-689 24 00

Batterityp: 2 st Energizer Ultimate Lithium AA 1,5V

För att säkerställa bästa funktion bör du beställa batteriet från vår webshop.

<https://shop.sakralarm.se>



1. Öppna locket på enheten genom att försiktigt vrida runt en rundad plattmejsel (eller likvärdigt) i öppningen tills locket klickar av.



2. Skruva av locket till batterihållaren med hjälp av en stjärnmejsel.



3. När skruven är helt lös öppna locket med hjälp av utbuktningen på sidan av locket.



4. När locket släppt ta ut batterierna ur hållaren genom att försiktigt lyfta ur det med en rundad plattmejsel.



5. **Klicka på fjädern 15 gånger.** När du sätter i nya batterier tänk på att sätta batteriet innanför hållarna och pluspolen åt rätt håll. Börja med att sätta i batteriet mot minuspolen och tryck därefter försiktigt i batteriet.



6. När de nya batterierna sitter som de ska kan du skruva på batterilocket igen och klicka på skalet på magnetkontakten.

Vid problem ring vår Kundtjänst: 010-33 33 293

OBS. Hantera produkten varsamt, om du har sönder den gäller inga garantier.