

Batteribyte på Brandvarnare platt modell

Användes till IQpanel, 360R, PG10 Complet, Plus och Exclusive.

OBS! Om du har larmcentral måste du ringa dem innan du byter batteriet.

WESTRA SECURITY (Säkra Larm) 010-550 14 49

SECURITY ASSISTANCE 040-689 24 00

Batterityp: CR123A från Panasonic eller GP



1. Lossa rökdetektorn från sitt takfäste genom att vrida moturs tills den släpper från sitt fäste. Detektor kan börja pipa 1 gång i sekunden, men tystnar när batteriet tas bort.

2. Öppna luckan till batterifacket och plocka ut det gamla batteriet.



3. Sätt i det nya batteriet genom att fälla ner den röda armen med hjälp av det nya batteriet. Rökdetektor kommer att avge ett pip när batteriet sätts på plats.

4. Montera tillbaka rökdetektorn genom att vrida den medurs.

Vid problem ring vår Kundtjänst: 010-33 33 293

OBS. Hantera produkten varsamt, om du har sönder den gäller inga garantier.