

Batteribyte på Ir-detektor platt modell.

Används till IQpanel, 360 och PG10

OBS! Om du har larmcentral måste du ringa dem innan du byter batteriet.

WESTRA SECURITY (Säkra Larm) 010-550 14 49

SECURITY ASSISTANCE 040-689 24 00

Batterityp: CR123A från Panasonic eller GP



1. På undersidan av detektorn sitter en liten stjärnskruv. Skruva ut den. (var försiktig så du inte tappar skruven)



2. Vid den lilla förhöjningen trycker du med tummen och lyfter nedre delen av locket utåt.



3. Lyft försiktigt på locket och ta bort det. Batteriet sitter längst upp i detektor.



4. Om du har svårt för att få ut batteriet, sätt en liten mejsel längs upp och ploppa ut batteriet och sätt i det nya batteriet. **OBS var försiktig så inte du spräcker plasten i detektorn.**



5. På insidas övre del av locket sitter 2 klackar, och på den delen som sitter kvar i väggen sitter 2 hål. Dessa ska sitta ihop.



6. Fäll ner locket på motsatt håll som du gjorde när du tog bort det, och skruva tillbaka den lilla stjärnskruven.

Vid problem ring vår Kundtjänst: 010-33 33 293

OBS. Hantera produkten varsamt, om du har sönder den gäller inga garantier.